

LDC0800


GUIDE DE PROGRAMMATION RAPIDE


AJOUT D'UNE TÉLÉCOMMANDE OU D'UN CODE POUR SAISIE AU CLAVIER

-  **HAUT +** APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION
 **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

 LE VOYANT LUMINEUX ROUGE S'ALLUME PENDANT 15 SECONDES - PRÊT À MÉMORISER

 ENFONCER LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE OU SAISIR UN CODE SUR LE CLAVIER


 1 CLIGNOTEMENT = LE SIGNAL DU BOUTON DE TÉLÉCOMMANDE OU LE CODE SAISI AU CLAVIER EST MÉMORISÉ


DÉSACTIVATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE OU INVALIDATION D'UN CODE SAISI AU CLAVIER

-  **HAUT +** APPUYER & RELÂCHER LE BOUTON DE MÉMORISATION
 **BAS -**




➔ **MÉMORISATION**

 LE VOYANT LUMINEUX ROUGE S'ALLUME PENDANT 15 SECONDES - PRÊT À EFFACER


 ENFONCER LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE OU SAISIR UN CODE SUR LE CLAVIER

 4 CLIGNOTEMENTS = LE SIGNAL DU BOUTON DE TÉLÉCOMMANDE OU LE CODE SAISI AU CLAVIER EST EFFACÉ

DÉSACTIVATION DE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ET INVALIDATION DE TOUTS LES CODES SAISIS AU CLAVIER

-  10 SEC.  **HAUT +** APPUYER SUR LE BOUTON DE MÉMORISATION PENDANT 10 SECONDES
 **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

 3 CLIGNOTEMENTS = TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES ET TOUTS LES CODES SAISIS AU CLAVIER SONT EFFACÉS





RÉGLAGE DU LIMITEUR À L'OUVERTURE

REMARQUE : LES LIMITES SONT PRÉ-CONFIGURÉES POUR DES PORTES DE 3 MÈTRES DE HAUT

-   **HAUT +** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET HAUT PENDANT 3 SECONDES
 **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

 2 CLIGNOTEMENTS VERTS = RÉGLAGE DE LIMITE HAUTE

-   **HAUT +** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE
  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

 **HAUT +** APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE

➔ **MÉMORISATION**





 2 CLIGNOTEMENTS VERTS = LE RÉGLAGE DE LIMITE À L'OUVERTURE EST ENREGISTRÉ

RÉGLAGE DU LIMITEUR À LA FERMETURE

-   **HAUT +** APPUYER SUR LES BOUTONS DE MÉMORISATION ET BAS PENDANT 3 SECONDES
  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

 2 CLIGNOTEMENTS ROUGES = RÉGLAGE DE LIMITE BASSE

-   **HAUT +** APPUYER SUR HAUT (+) OU BAS (-) POUR DÉPLACER LA PORTE PAR À-COUPS JUSQU'À LA POSITION CORRECTE
  **BAS -**

➔ **MÉMORISATION**

 **HAUT +** APPUYER SUR MÉMORISATION POUR ENREGISTRER LA LIMITE

➔ **MÉMORISATION**

 2 CLIGNOTEMENTS ROUGES = LE RÉGLAGE DE LIMITE À LA FERMETURE EST ENREGISTRÉ

RÉGLAGE DE LA FORCE APPLIQUÉE À LA PORTE



FAIRE FONCTIONNER LA MOTORISATION PENDANT QUATRE CYCLES COMPLETS D'OUVERTURE ET DE FERMETURE



LE SYSTÈME DE MOTORISATION CONFIGURE AUTOMATIQUEMENT LA FORCE À APPLIQUER À LA PORTE

POUR MODIFIER EN OPTION LA FORCE APPLIQUÉE À L'OUVERTURE ET À LA FERMETURE, VOIR LES INSTRUCTIONS DU MANUEL

Linear[®]
Building On Innovation.

USA & Canada (800) 421-1587 & (800) 392-0123
(760) 438-7000 - Numéro de FAX gratuit (800) 468-1340
www.linearcorp.com



USA & Canada (800) 421-1587 & (800) 392-0123
(760) 438-7000 – Numéro de FAX gratuit (800) 468-1340
www.linearcorp.com